








05.01.2012

Oprindelig lyskilde










Alternativ lyskilde

| Produkt | | Lystrom Lumen | Wattage | Fatning | Produktnavn | Mærke | Lumen | Ordernummer | Beskrivelse | |
|---|------------------|------------------------------|---------|---------|-------------|---------------------|----------|-------------|-------------|--------------|
|  | Aeros | 75W QT ax-14 Klar G9 | 1050 | 60W | G9 | Halopin Eco | Osram | 980 | 945372 | Dæmpbar |
|  | AJ Eklipta 220 | 40W QT ax-14 Mat G9 | 490 | - | | | | | | |
| | AJ Eklipta 350 | 60W A55 Mat E27 | 710 | 42W | E27 | AmbienComfort | Duralamp | 625 | GLSOP-27942 | Dæmpbar |
| | | | | 13W | E27 | Classic | Megaman | 663 | GA913i | Ikke dæmpbar |
| | | | | 15W | E27 | Liliput Plus | Megaman | 950 | MU115i | Ikke dæmpbar |
| | | | | 60W | E27 | Centra industripære | Osram | 505 | 10892 | Dæmpbar |
| | AJ Eklipta 450 | 100W A55 Mat E27 | 1340 | 20W | E27 | Softone | Philips | 1160 | 662590 | Ikke dæmpbar |
| | | | | 15W | E27 | Duluxstar Mini Ball | Osram | 850 | 125644 | Ikke dæmpbar |
| | | | | 15W | E27 | Liliput Plus | Megaman | 950 | MU115i | Ikke dæmpbar |
| | | | | 100W | E27 | Centra industripære | Osram | 505 | 10915 | Dæmpbar |
|  | AJ Bord | 60W A55 Mat E27 | 710 | 42W | E27 | AmbienComfort | Duralamp | 625 | GLSOP-27942 | Dæmpbar |
| | | | | 12W | E27 | Master | Philips | 806 | 934489 | Dæmpbar |
| | | | | 15W | E27 | Duralux Goccia | Duralamp | 800 | 1D002093 | Ikke dæmpbar |
| | | | | 42W | E27 | Goccia Halogen GLS | Duralamp | 625 | 542 | Dæmpbar |
|  | AJ Gulv | 60W A55 Mat E27 | 710 | 42W | E27 | AmbienComfort | Duralamp | 625 | GLSOP-27942 | Dæmpbar |
| | | | | 12W | E27 | Master | Philips | 806 | 934489 | Dæmpbar |
| | | | | 15W | E27 | Duralux Goccia | Duralamp | 800 | 1D002093 | Ikke dæmpbar |
| | | | | 42W | E27 | Goccia Halogen GLS | Duralamp | 625 | 542 | Dæmpbar |
|  | AJ Væg | 40W D45 Mat E14 | 400 | 28W | E14 | AmbienComfort | Duralamp | 370 | RNDOP-14928 | Dæmpbar |
| | | | | 7W | E14 | Duralux Mini SFERA | Duralamp | 290 | 2103 | Ikke dæmpbar |
| | | | | 7W | E14 | Softlight | Megaman | 286 | CT0107i | Ikke dæmpbar |
| | | | | 28W | E14 | Halogen round | Duralamp | 370 | 1728 | Dæmpbar |
|  | AJ Royal Ø 370 | 100W A55 Mat E27 | 1340 | 18W | E27 | Duralux Twist Eco | Duralamp | 1100 | 7018 | Ikke dæmpbar |
| | | | | 15W | E27 | Liliput Plus | Megaman | 950 | MU115i | Ikke dæmpbar |
| | | | | 100W | E27 | Centra industripære | Osram | 1000 | 10915 | Dæmpbar |
| | AJ Royal Ø 500 | 1x100W A-CS60+3x100W A55 E27 | 1x1360 | 15W | E27 | Liliput Plus | Megaman | 4x950 | MU115i | Ikke dæmpbar |
| | | | | 15W | E27 | Duralux Short | Duralamp | 800 | 6057 | Ikke dæmpbar |
| | | | | 100W | E27 | Centra industripære | Osram | 1000 | 10915 | Dæmpbar |
|  | Albertslund Loft | 100W A55 Mat E27 | 1340 | 23W | E27 | Duralux Twist Eco | Duralamp | 1600 | 8024 | Ikke dæmpbar |
| | | | | 18W | E27 | Softlight | Megaman | 900 | CT0318i | Ikke dæmpbar |
| | | | | 70W | E27 | Goccia Halogen GLS | Duralamp | 1175 | 563 | Dæmpbar |
| | | | | 100W | E27 | Centra industripære | Osram | 1000 | 10915 | Dæmpbar |

05.01.2012

Oprindelig lyskilde

Alternativ lyskilde

| Produkt | | Lystrom Lumen | Wattage | | Fatning | Produkt navn | Mærke | Lumen | Ordernummer | Beskrivelse |
|---|---------------------|-----------------------|--------------|------|---------|-----------------------|----------|-------|-------------|--------------|
|  | Albertslund Pendel | 100W A55 Mat E27 | 1340 | 23W | E27 | Duralux Twist Eco | Duralamp | 1600 | 8024 | Ikke dæmpbar |
| | | | | 18W | E27 | Softlight | Megaman | 900 | CT0318i | Ikke dæmpbar |
| | | | | 70W | E27 | Goccia Halogen GLS | Duralamp | 1175 | 563 | Dæmpbar |
| | | | | 100W | E27 | Centra industripære | Osram | 1000 | 10915 | Dæmpbar |
|  | Albertslund Væg | 100W A55 Mat E27 | 1340 | 23W | E27 | Duralux Twist Eco | Duralamp | 1600 | 8024 | Ikke dæmpbar |
| | | | | 18W | E27 | Softlight | Megaman | 900 | CT0318i | Ikke dæmpbar |
| | | | | 70W | E27 | Goccia Halogen GLS | Duralamp | 1175 | 563 | Dæmpbar |
| | | | | 100W | E27 | Centra industripære | Osram | 1000 | 10915 | Ikke dæmpbar |
|  | Campbell 210 | 40W Reflektor R50 E14 | 410 candela | 9W | E14 | Ultra Compact Classic | Megaman | 405 | GA709i | Ikke dæmpbar |
|  | Campbell 275 | 75W Reflektor R80 E27 | 345 candela | 75W | E27 | Reflector R80 | Duralamp | | 748 | Dæmpbar |
| | | | | 15W | E27 | Duralux Short | Duralamp | 800 | 6057 | Ikke dæmpbar |
| | | | | 15W | E27 | Duralux Goccia | Duralamp | 800 | 1D002093 | Ikke dæmpbar |
| | | | | 15W | E27 | Liliput Plus | Megaman | 950 | MU115i | Ikke dæmpbar |
|  | Collage Gulv | 100W A55 Mat E27 | 1340 | 23W | E27 | Duralux Twist Eco | Duralamp | 1600 | 8024 | Ikke dæmpbar |
| | | | | 20W | E27 | Duralux Globe | Duralamp | 1160 | 2086 | Ikke dæmpbar |
| | | | | 23W | E27 | Master PL Electronic | Philips | 1500 | 751447 | Ikke dæmpbar |
| | | | | 100W | E27 | Centra industripære | Osram | 1000 | 10915 | Dæmpbar |
|  | Collage Pendel Ø450 | 75W A55 Mat E27 | 935 | 18W | E27 | Duralux Twist Eco | Duralamp | 1100 | 7018 | Ikke dæmpbar |
| | | | | 18W | E27 | Classic | Megaman | 900 | GSU218i | Ikke dæmpbar |
| | | | | 60W | E27 | Centra industripære | Osram | 505 | 10892 | Dæmpbar |
|  | Collage Pendel Ø600 | 100W A55 Mat E27 | 1340 | 23W | E27 | Duralux Twist Eco | Duralamp | 1600 | 8024 | Ikke dæmpbar |
| | | | | 20W | E27 | Duralux Globe | Duralamp | 1160 | 2086 | Ikke dæmpbar |
| | | | | 23W | E27 | Master PL Electronic | Philips | 1500 | 751447 | Ikke dæmpbar |
| | | | | 100W | E27 | Centra industripære | Osram | 1000 | 10915 | Dæmpbar |
| Collage Pendel Ø600 | 75W | | | 23W | E27 | Duralux Twist Eco | Duralamp | 1600 | 8024 | Ikke dæmpbar |
| | | | | 20W | E27 | Duralux Globe | Duralamp | 1160 | 2086 | Ikke dæmpbar |
| | | | | 23W | E27 | Master PL Electronic | Philips | 1500 | 752079 | Ikke dæmpbar |
|  | Enigma 425 | 50W GR GU10 | 800 candela | 40W | GU10 | Halopar | Osram | | 64823ES FL | Dæmpbar |
|  | Enigma 545 | 75W GR GU10 | 1900 candela | 75W | GU10 | Halopar | Osram | | 64830 FL | Dæmpbar |

05.01.2012

Oprindelig lyskilde

Alternativ lyskilde

Produkt

Lystrom
Lumen

Wattage

Fatning

Produktnavn

Mærke

Lumen

Ordernummer

Beskrivelse



Flindt 220 Gulv

60W A55 Mat E27

710

42W
60W

E27
E27

AmbienComfort
Centra industripære

Duralamp
Osram

625
505

GLSOP-27942
10892

Dæmpbar
Dæmpbar



Flindt 220 Pendel

60W A55 Mat E27

710

11W
15W
60W

E27
E27
E27

Classic
Duralux Goccia
Centra industripære

Megaman
Duralamp
Osram

570
800
505

GSU111i
1D002093
10892

Ikke dæmpbar
Ikke dæmpbar
Dæmpbar



Flindt 475 Pendel

100W A55 Mat E27

1340

20W
23W
100W

E27
E27
E27

Liliput Plus
Master PL electronic
Centra industripære

Megaman
Philips
Osram

1300
1380
1000

MU120i
752079
10915

Ikke dæmpbar
Ikke dæmpbar
Dæmpbar



Homann Væg

40W D45 Mat E14

400

28W
28W
7W
11W

E14
E14
E14
E14

AmbienComfort
Halogen Round
Duralux Mini Round
Liliput Plus

Duralamp
Duralamp
Duralamp
Megaman

370
370
290
700

RNDOP-14928
1728
2103
MU111i

Dæmpbar
Dæmpbar
Ikke dæmpbar
Ikke dæmpbar



Magasin Mini

40W D45 Klar E14

400

28W
7W
28W
28W

E14
E14
E14
E14

AmbienComfort
Duralux Mini Sfera
Halogen round
Halogen Classic

Duralamp
Duralamp
Duralamp
Osram

370
290
370
345

RNDOP-14928
2103
1728
927460

Dæmpbar
Ikke dæmpbar
Dæmpbar
Dæmpbar



Magasin Normal

100W A55 Klar E27

1340

70W
70W
100W

E27
E27
E27

Goccia Halogen GLS
Halogen Energy Saver
Centra industripære

Duralamp
Osram
Osram

1175
1240
1000

563
927200
10915

Ikke dæmpbar
Dæmpbar
Dæmpbar



Moser Ø 185

40W A55 Mat E27

415

28W
12W
11W
40W

E27
E27
E27
E27

AmbienComfort
Duralux mini twist
Classic
Centra industripære

Duralamp
Duralamp
Megaman
Osram

370
620
570
320

RNDOP-27928
7727
GA911i
10878

Dæmpbar
Ikke dæmpbar
Ikke dæmpbar
Dæmpbar

Moser Ø 205

40W A55 MAT E27

415

28W
12W
11W
40W

E27
E27
E27
E27

AmbienComfort
Duralux mini twist
Classic
Centra industripære

Duralamp
Duralamp
Megaman
Osram

370
620
570
320

RNDOP-27928
7727
GA911i
10878

Dæmpbar
Ikke dæmpbar
Ikke dæmpbar
Dæmpbar

Moser Ø 250

60W A55 Mat E27

710

42W
18W
23W
60W

E27
E27
E27
E27

AmbienComfort
Duralux Twist
Liliput Plus
Centra industripære

Duralamp
Duralamp
Megaman
Osram

625
1100
1500
505










GLSOP-27942
7018
MU123i
10892

Dæmpbar
Ikke dæmpbar
Ikke dæmpbar
Dæmpbar

05.01.2012

Oprindelig lyskilde

Alternativ lyskilde

| Produkt | | Lystrom Lumen | Wattage | Fatning | Produkt navn | Mærke | Lumen | Ordernummer | Beskrivelse | |
|---|----------------|------------------|---------|---------|--------------|------------------------|----------|-------------|-------------|--------------|
|  | Munkegaard 265 | 60W A55 Klar E27 | 710 | 42W | E27 | AmbienComfort | Duralamp | 625 | GLSOP-27942 | Dæmpbar |
| | | | | 15W | E27 | Duluxstar Mini Ball | Osram | 850 | 125644 | Ikke dæmpbar |
| | | | | 15W | E27 | Liliput Plus | Megaman | 950 | MU115i | Ikke dæmpbar |
| | | | | 60W | E27 | Centra industripære | Osram | 505 | 10892 | |
|  | Nyhavn Pendel | 100W A55 Mat E27 | 1340 | 15W | E27 | Duralux Goccia | Duralamp | 800 | 1D002093 | Ikke dæmpbar |
| | | | | 18W | E27 | Softlight | Megaman | 900 | CT0318i | Ikke dæmpbar |
| | | | | 70W | E27 | Goccia Halogen GLS | Duralamp | 1175 | 563 | Dæmpbar |
| | | | | 100W | E27 | Centra industripære | Osram | 1000 | 10915 | Dæmpbar |
|  | Nyhavn Væg | 100W A55 Mat E27 | 1340 | 15W | E27 | Duralux Goccia | Duralamp | 800 | 1D002093 | Ikke dæmpbar |
| | | | | 18W | E27 | Softlight | Megaman | 900 | CT0318i | Ikke dæmpbar |
| | | | | 70W | E27 | Goccia Halogen GLS | Duralamp | 1175 | 563 | Dæmpbar |
| | | | | 100W | E27 | Centra industripære | Osram | 1000 | 10915 | Dæmpbar |
|  | OJ Bord | 42W QD45 E14 | | 12W | E14 | Duralux Mini Twist Eco | Duralamp | 620 | 7427 | Ikke dæmpbar |
| | | | | 42W | E14 | Halo Round | Duralamp | 625 | 1729 | Dæmpbar |
| | | | | 42W | E14 | Halogen Classic | Osram | 630 | 927484 | Dæmpbar |
|  | OJ Gulv | 42W QD45 E14 | | 11W | E14 | Duralux Twist Eco | Duralamp | 600 | 7005 | Ikke dæmpbar |
| | | | | 42W | E14 | Halo Round | Duralamp | 625 | 1729 | Dæmpbar |
| | | | | 42W | E14 | Halogen Classic | Osram | 630 | 927484 | Dæmpbar |
|  | OJ Væg | 18W QD45 E14 | | 7W | E14 | Duralux Mini Twist Eco | Duralamp | 380 | 7227 | Ikke dæmpbar |
| | | | | 18W | E14 | Halogen Round | Duralamp | 170 | 1718 | Dæmpbar |
| | | | | 18W | E14 | Halogen Classic | Osram | 220 | 927446 | Dæmpbar |
|  | Pakhus | 75W A55 Klar E27 | 935 | 42W | E27 | Goccia Halogen | Duralamp | 625 | 542 | Dæmpbar |
| | | | | 18W | E27 | Softlight | Megaman | 900 | CT0318i | Ikke dæmpbar |
|  | Panthella Bord | 75W A55 Mat E27 | 935 | 18W | E27 | Duralux Twist Eco | Duralamp | 1100 | 7018 | Ikke dæmpbar |
| | | | | 12W | E27 | Master | Philips | 806 | 934489 | Dæmpbar |
| | | | | 15W | E27 | Duralux Goccia | Duralamp | 800 | 1D002093 | Ikke dæmpbar |
| | | | | 15W | E27 | Softlight | Megaman | 650 | CT0215i | Ikke dæmpbar |
| | | | | 16W | E27 | T60 Softone | Philips | 870 | 662583 | Ikke dæmpbar |
|  | Panthella Gulv | 150W A65 Mat E27 | 2160 | 27W | E27 | Superduralux Twist | Duralamp | 1800 | 0256S | Ikke dæmpbar |
| | | | | 23W | E27 | Liliput Plus | Megaman | 1500 | MU123i | Ikke dæmpbar |

05.01.2012

Oprindelig lyskilde

Alternativ lyskilde

Produkt

Lystrom
Lumen

Wattage

Fatning

Produktnavn

Mærke

Lumen

Ordernummer

Beskrivelse



PH 2/1 Bord Kip
Gammel version

40W D45 Mat E14

400

28W
7W
7W
7W

E14
E14
E14
E14

AmbienComfort
Duralux Mini Sfera
Duralux Mini Twist
PingPong

Duralamp
Duralamp
Duralamp
Megaman

370
290
380
286

RNDOP-14928
2103
LP0714T
GA807i

Dæmpbar
Ikke dæmpbar
Ikke dæmpbar
Ikke dæmpbar



PH 2/1 Bord - NY

28W
33W

G9
G9

Halogen
Halogen

Duralamp
Osram

370
460

1D1902CH
208668

Dæmpbar
Dæmpbar



PH 2/1 Pendel

40W D45 Mat E14

400

28W
7W
7W
7W

E14
E14
E14
E14

AmbienComfort
Duralux Mini Sfera
Duralux Mini Twist
PingPong

Duralamp
Duralamp
Duralamp
Megaman

370
290
380
286

RNDOP-14928
2103
LP0714T
GA807i

Dæmpbar
Ikke dæmpbar
Ikke dæmpbar
Ikke dæmpbar



PH 2/1 Stammekrone

40W D45 Mat E14

400

28W
7W
7W
7W

E14
E14
E14
E14

AmbienComfort
Duralux Mini Sfera
Duralux Mini Twist
PingPong

Duralamp
Duralamp
Duralamp
Megaman

370
290
380
286

RNDOP-14928
2103
LP0714T
GA807i

Dæmpbar
Ikke dæmpbar
Ikke dæmpbar
Ikke dæmpbar



PH 2/1 Væg

40W D45 Mat E14

400

28W
7W
7W
7W

E14
E14
E14
E14

AmbienComfort
Duralux Mini Sfera
Duralux Mini Twist
PingPong

Duralamp
Duralamp
Duralamp
Megaman

370
290
380
286

RNDOP-14928
2103
LP0714T
GA807i

Dæmpbar
Ikke dæmpbar
Ikke dæmpbar
Ikke dæmpbar



PH 3/2 Akademi

3x40W D45 Mat E14

3x400

28W
7W
7W

E14
E14
E14

AmbienComfort
Duralux Mini Sfera
PingPong

Duralamp
Duralamp
Megaman

370
290
286

RNDOP-14928
2103
GA807i

Dæmpbar
Ikke dæmpbar
Ikke dæmpbar



PH 3/2 Bord

40W D45 Mat E14

400

28W
7W
7W

E14
E14
E14

AmbienComfort
Duralux Mini Sfera
PingPong

Duralamp
Duralamp
Megaman

370
290
286

RNDOP-14928
2103
GA807i

Dæmpbar
Ikke dæmpbar
Ikke dæmpbar



PH 3/2 Pendel

75W A55 Mat E27

935

42W
15W
13W

E27
E27
E27

AmbienComfort
Duralux Goccia
Classic

Duralamp
Duralamp
Megaman

625
800
663

GLSOP-27942
1D002093
GA913i

Dæmpbar
Ikke dæmpbar
Ikke dæmpbar



PH 3/2 Væg

40W D45 Mat E14

400

28W
7W
7W

E14
E14
E14

AmbienComfort
Duralux Mini Sfera
PingPong

Duralamp
Duralamp
Megaman

370
290
286

RNDOP-14928
2103
GA807i

Dæmpbar
Ikke dæmpbar
Ikke dæmpbar

05.01.2012

Oprindelig lyskilde

Alternativ lyskilde

Produkt

Lystrom
Lumen

Wattage

Fatning

Produktnavn

Mærke

Lumen

Ordernummer

Beskrivelse



PH 3-2½ Pullert

60W A55 Mat E27

710

13W

E27

Classic

Megaman

663

GA913i

Ikke dæmpbar

15W

E27

Duralux Goccia

Duralamp

800

1D002093

Ikke dæmpbar

42W

E27

AmbienComfort

Duralamp

625

GLSOP-27942

Dæmpbar

42W

E27

Goccia Halogen GLS

Duralamp

625

542

Dæmpbar

60W

E27

Centra industripære

Osram

505

10892

Dæmpbar



PH 3-2½ Væg

60W A55 Mat E27

710

13W

E27

Classic

Megaman

663

GA913i

Ikke dæmpbar

15W

E27

Duralux Goccia

Duralamp

800

1D002093

Ikke dæmpbar

42W

E27

AmbienComfort

Duralamp

625

GLSOP-27942

Dæmpbar

42W

E27

Goccia Halogen GLS

Duralamp

625

542

Dæmpbar

60W

E27

Centra industripære

Osram

505

10892

Dæmpbar



PH 3½-2½ Gulv

100W A55 Mat E27

1340

100W

E27

Centra industripære

Osram

1000

10915

Dæmpbar

18W

E27

Softlight

Megaman

900

CT0318i

Ikke dæmpbar



PH 4/3 Bord

100W A55 Mat E27

1340

23W

E27

Duralux Twist Eco

Duralamp

1600

8024

Ikke dæmpbar

20W

E27

Liliput Plus

Megaman

1300

MU120i

Ikke dæmpbar

100W

E27

Centra industripære

Osram

1000

10915

Dæmpbar



PH 4/3 Pendel

100W A55 Mat E27

1340

23W

E27

Duralux Twist Eco

Duralamp

1600

8024

Ikke dæmpbar

20W

E27

Liliput Plus

Megaman

1300

MU120i

Ikke dæmpbar

100W

E27

Centra industripære

Osram

1000

10915

Dæmpbar



PH 4½-3½ Glas Gulv

150W A65 Mat E27

2160

23W

E27

Duralux Twist Eco

Duralamp

1600

8024

Ikke dæmpbar

23W

E27

Liliput Plus

Megaman

1500

MU123i

Ikke dæmpbar



PH 4½-3½ Glas Bord

150W A65 Mat E27

2160

23W

E27

Duralux Twist Eco

Duralamp

1600

8024

Ikke dæmpbar

23W

E27

Liliput Plus

Megaman

1500

MU123i

Ikke dæmpbar



PH 4½-4 Glas Pendel

150W A65 Mat E27

2160

23W

E27

Duralux Twist Eco

Duralamp

1600

8024

Ikke dæmpbar

23W

E27

Liliput Plus

Megaman

1500

MU123i

Ikke dæmpbar



PH5 Pendel

200W A80 Mat E27

3040



PH5 Pendel
Gammel version

Max. 100W A55 E27

1340

20W

E27

Liliput Plus

Megaman

1300

MU120i

Ikke dæmpbar

23W

E27

Duralux Twist Eco

Duralamp

1600

8024

Ikke dæmpbar

100W

E27

Centra industripære

Osram

1000

10915

Dæmpbar

05.01.2012

Oprindelig lyskilde

Alternativ lyskilde



| Produkt | | Lystrom Lumen | Wattage | | Fatning | Produktnavn | Mærke | Lumen | Ordernummer | Beskrivelse |
|-------------------|------------------------------|------------------|---------|-----|----------------------|-------------|-------|--------|--------------|-------------|
| PH 5 PLUS & PH 50 | 200W A80 Mat E27/ 23W TC-TSE | 3040 | 35W | E27 | Superduralux Twist | Duralamp | 2300 | 3527s | Ikke dæmpbar | |
| | | | 23W | E27 | Master PL-Electronic | Philips | 1500 | 751447 | Ikke dæmpbar | |



| | | | | | | | | | |
|---------|-------------------|------|-----|-----|--------------------|----------|------|--------|--------------|
| PH 5-4½ | 200W A80 Klar E17 | 3045 | 35W | E27 | Superduralux Twist | Duralamp | 2300 | 3527S | Ikke dæmpbar |
| | | | 30W | E27 | Liliput Plus | Megaman | 2000 | MU130i | Ikke dæmpbar |



| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|------|------|-----|---------------------|----------|------|---------|--------------|
| PH 80 Gulv | 100W A55 Mat E27 | 1340 | 23W | E27 | Duralux Twist Eco | Duralamp | 1600 | 8024 | Ikke dæmpbar |
| | | | 18W | E27 | Classic | Megaman | 900 | GSU218i | Ikke dæmpbar |
| | | | 100W | E27 | Centra industripære | Osram | 1000 | 10915 | Dæmpbar |



| | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|-----|-----|-----|--------------------|----------|-----|-------------|--------------|
| P-Hat Ø 225 | 40W D45 Mat E14 | 400 | 28W | E14 | AmbienComfort | Duralamp | 370 | RNDOP-14928 | Dæmpbar |
| | | | 7W | E14 | Duralux Mini SFERA | Duralamp | 290 | 2103 | Ikke dæmpbar |
| | | | 7W | E14 | PingPong | Megaman | 286 | GA807i | Ikke dæmpbar |
| | | | 7W | E14 | Softlight | Megaman | 286 | CT0107i | Ikke dæmpbar |
| | | | 28W | E14 | Halogen round | Duralamp | 370 | 1728 | Dæmpbar |



| | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|------|------|-----|---------------------|----------|------|---------|--------------|
| PH Artichoke Ø 480 | 200W A80 Klar E27 | 3045 | 35W | E27 | Superduralux Twist | Duralamp | 2300 | 3527S | Ikke dæmpbar |
| | | | 30W | E27 | Liliput Plus | Megaman | 2000 | MU130i | Ikke dæmpbar |
| | | | 40W | E27 | Clusterlite 2700K | Megaman | 2680 | HC1040i | Ikke dæmpbar |
| | | | 200W | E27 | Centra industripære | Osram | 2500 | 12971 | Dæmpbar |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|------|------|-----|---------------------|---------|------|-----------|--------------|
| PH Artichoke Ø 600 | 500W A110 Klar E40 | 8400 | 80W | E40 | Clusterlite 3000K | Megaman | 5400 | HC01080 i | Ikke dæmpbar |
| | | | 300W | E40 | Centra industripære | Osram | 4600 | 12933 | Dæmpbar |
| | | | 500W | E40 | Centra industripære | Osram | 8400 | 13176 | Dæmpbar |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|------|------|-----|------------------------|---------|------|-----------|--------------|
| PH Artichoke Ø 720-840 | 500W A110 Klar E40 | 8400 | 75W | E40 | Tornado High Lumen 827 | Philips | 5550 | 808322 | Ikke dæmpbar |
| | | | 100W | E40 | Clusterlite 3000K | Megaman | 6700 | HC01100 i | Ikke dæmpbar |
| | | | 300W | E40 | Centra industripære | Osram | 4600 | 12933 | Dæmpbar |
| | | | 500W | E40 | Centra industripære | Osram | 8400 | 13176 | Dæmpbar |



| | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------|------|------|-----|------------------------|---------|------|-----------|--------------|
| PH Louvre | 500W A110 Klar E40 | 8400 | 75W | E40 | Tornado High Lumen 827 | Philips | 5550 | 808322 | Ikke dæmpbar |
| | | | 100W | E40 | Clusterlite 3000K | Megaman | 6700 | HC01100 i | Ikke dæmpbar |
| | | | 300W | E40 | Centra industripære | Osram | 4600 | 12933 | Dæmpbar |
| | | | 500W | E40 | Centra industripære | Osram | 8400 | 13176 | Dæmpbar |












| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|------|------|-----|-------------------|----------|------|-----------|--------------|
| PH Snowball | 300W A80 Klar E27 | 5000 | 30W | E27 | Liliput Plus | Megaman | 2000 | MU130i | Ikke dæmpbar |
| | | | 35W | E27 | Super Duralux | Duralamp | 2300 | 3527S | Ikke dæmpbar |
| | | | 175W | E27 | Tubolare JDD | Duralamp | 3420 | 1917-PHES | Dæmpbar |
| | | | 205W | E27 | Halolux Ceram Eco | Osram | 4200 | 393883 | Dæmpbar |

05.01.2012

Oprindelig lyskilde

Alternativ lyskilde

| Produkt | | Lystrom Lumen | Wattage | Fatning | Produkt navn | Mærke | Lumen | Ordernummer | Beskrivelse | | | | | | | | |
|---|-------------------------|---|--------------------|---------|--------------|-------------------------|----------|-------------|-------------|--------------|------|-------|----------------------|----------|------|--------|--------------|
|  | PH Væg Kobber | 100W A55 Mat E27 | 1340 | 20W | E27 | Liliput Plus | Megaman | 1300 | MU120i | Ikke dæmpbar | | | | | | | |
| | | | | 20W | E27 | Softone | Philips | 1160 | 662590 | Ikke dæmpbar | | | | | | | |
| | | | | 100W | E27 | Centra industripære | Osram | 1000 | 10915 | Dæmpbar | | | | | | | |
|  | Wohler Ø 250 | 200W A80 Mat E27 | 3040 | 23W | E27 | Liliput Plus | Megaman | 1500 | MU123i | Ikke dæmpbar | | | | | | | |
| | | | | 27W | E27 | Master PL-Electronic | Philips | 1800 | 543851 | Ikke dæmpbar | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 35W | E27 | Super Duralux | Duralamp | 2300 | 35275 | Ikke dæmpbar |
| | | | | | | | | | | | 27W | E27 | Master PL-Electronic | Philips | 2250 | 543851 | Ikke dæmpbar |
| 35W | E27 | Super Duralux | Duralamp | 2300 | 35275 | Ikke dæmpbar | | | | | | | | | | | |
| Wohler Ø 300 | 200W A80 Mat E27 | 3040 | 3040 | 45W | E27 | Super Duralux | Duralamp | 3100 | 45275 | Ikke dæmpbar | | | | | | | |
| | | | | 42W | E27 | Tornado High Lumen 827 | Philips | 3100 | 808223 | Ikke dæmpbar | | | | | | | |
| | | | | 27W | E27 | Master PL-Electronic | Philips | 2250 | 543851 | Ikke dæmpbar | | | | | | | |
| 35W | E27 | Super Duralux | Duralamp | | | | | | | | 2300 | 35275 | Ikke dæmpbar | | | | |
|  | Saturn Væg | 2x100W A55 Klar E27 | 2X1340 | 70W | E27 | Goccia Halogen GLS | Duralamp | 1175 | 563 | Dæmpbar | | | | | | | |
| | | | | 70W | E27 | Halogen Classic | Osram | 1240 | 927200 | Dæmpbar | | | | | | | |
| | | | | 18W | E27 | Classic | Megaman | 900 | CT0318i | Ikke dæmpbar | | | | | | | |
| | | | | 100W | E27 | Centra industripære | Osram | 1000 | 10915 | Dæmpbar | | | | | | | |
|  | Snow | 1x40W Reflektor R50 E14 +1x60W Globe G95 E27 | 410 candela 600 | 28W | E14 | Halogen Energy Sav. R50 | Osram | 410 candela | 322315 | Halogen spot | | | | | | | |
| | | | | 23W | E27 | DorS dæmpbar Globe | Megaman | 1371 | GSU423s | Dæmpbar | | | | | | | |
|  | Toldbod 120 Pendel | 40W QT ax-14 Mat G9 | 490 | 28W | G9 | Bipin G9 | Duralamp | 370 | 1D1902CH | Dæmpbar | | | | | | | |
| | | | | 33W | G9 | Halopin Energy Saver | Osram | 460 | 66733 | Dæmpbar | | | | | | | |
|  | Toldbod 155 Pullert | 40W D45 Mat E14 | 400 | 28W | E14 | AmbienComfort | Duralamp | 370 | Rndop-14928 | Dæmpbar | | | | | | | |
| | | | | 7W | E14 | Duralux Mini Eco | Duralamp | 380 | 8127 | Ikke dæmpbar | | | | | | | |
| | | | | 11W | E14 | Liliput Plus | Megaman | 700 | MU111i | Ikke dæmpbar | | | | | | | |
| | | | | 28W | E14 | Sfera Halogen Round | Duralamp | 370 | 1728 | Dæmpbar | | | | | | | |
|  | Toldbod 155 Væg | 40W D45 Mat E14 | 400 | 28W | E14 | AmbienComfort | Duralamp | 370 | Rndop-14928 | Dæmpbar | | | | | | | |
| | | | | 7W | E14 | Duralux Mini Eco | Duralamp | 380 | 8127 | Ikke dæmpbar | | | | | | | |
| | | | | 11W | E14 | Liliput Plus | Megaman | 700 | MU111i | Ikke dæmpbar | | | | | | | |
| | | | | 28W | E14 | Sfera Halogen Round | Duralamp | 370 | 1728 | Dæmpbar | | | | | | | |
|  | Toldbod 155 Glas Pendel | 40W QT ax-14 Mat G9 | 490 | 40W | G9 | Bipin G9 Clear | Duralamp | 410 | 1D1901CH | Dæmpbar | | | | | | | |
|  | Toldbod 220 Glas Pendel | 60W QT ax-14 Mat G9 | 820 | 60W | G9 | Bipin G9 Clear | Duralamp | 700 | 1D1906CH | Dæmpbar | | | | | | | |